



# DL SERIES

MIXERS DIGITAIS DE SOM AO VIVO

DL16S  
DL32S

### CONFIGURAÇÕES

Posicionamento	Mixers Digitais sem Fio	
Contagem de Entradas	16	32
Entradas de Mic	16	32
Aplicações Gerais de Usuários	Ensaio e Apresentação de Bandas em Sistemas de PA, turnês regionais, pequenas e médias empresas de som, Produção de teatro, Sala de conferência, Cantores/compositores, Estúdios de gravação móveis, Igrejas, Educação musical	
Perfil de Cliente Ideal	Perfeito para clientes que buscam ferramentas abrangentes, fluxo de trabalho simplificado e conveniência de controle sem fio completo que somente os mixers digitais da Série DL podem fornecer.	
Série do Mxer	DL Series	
Modelo	DL16S	DL32S

### ESPECIFICAÇÕES

Entradas	Canais de Entrada	16	32
	Mono Mic/Linha	16	32
	Mic Preamp Type	Recuperáveis Onyx+	
	Phantom (+48V)	Por Canal	
	Low Cut Filter	Variável	
	Channel EQ	4-Band PEQ + HPF	
Saídas	Channel Inserts	Gate + Comp Incorporados	
	Aux Sends	6	
	Subgroups & VCAs	6 Subs + 6 VCAs	
	Main Outputs	XLR	
	Main Meters	Alta Resolução via dispositivo de controle	
	Main EQ	31-Band GEQ, 4-Band PEQ + HPF/LPF	
Outros	Controles de Volume	Faders virtuais via dispositivo de controle	
	FX Internos	4 processadores de FX com uma enorme biblioteca de reverbs, delays, choruses, flangers e muito mais. Alinhamento de Delay e RTA em todas as saídas	
	Compressores	Todas as Entradas e Saídas	
	Gravação Digital	16 x 16 USB to Mac/PC	32 x 32 USB to Mac/PC
	Acessórios	Mixer Bag	
Construção	Fonte de Energia	Internal Universal 100-240 VAC	
	Montagem em Rack	Incluído, 3U espaços de rack	Incluído, 4U espaços de rack
	Peso	6.2 lb / 2.8 kg	8.8 lb / 4.0 kg
	Dimensões	Altura: 5.6 in / 142 mm Largura: 14.1 in / 358 mm Profundidade: 5.8 in / 147 mm	Altura: 7.3 in / 185 mm Largura: 17.6 in / 447 mm Profundidade: 5.8 in / 147 mm

# DL SERIES

MIXERS DIGITAIS DE SOM AO VIVO



Os mixers Mackie DL32S e DL16S oferecem controle intuitivo, uma incomparável fidelidade de áudio com os super reconhecidos pré-amplificadores de microfones Onyx+ em seus novos design Built-Like-A-Tank™ (Construídos Como um Tanque de Guerra) e de fácil uso no palco. Excelente poder de DSP por canal / sa das mais 4 processadores FX, gravação USB multipistas e muito mais. DL32S e DL16S proporcionam o poder de mixagem que você necessita. Comece sua mix rapidamente com o Wi-Fi integrado e o aplicativo multiplataforma, líder na categoria, Master Fader™. Monte em um rack, coloque sobre uma mesa ou coloque direto no palco. Mixe do seu jeito.



## DL16S



## DL32S

### CARACTERÍSTICAS

#### DESIGN DO STAGEBOX

DL32S e DL16S podem ser colocados em qualquer lugar que você precisar. Construção de aço, cantoneiras de borracha e uma alça que não foi pensada posteriormente, significa que você pode contar com ela para lidar com a carga não tão delicada nos shows todas as noites.

#### WI-FI INCORPORADO

Quando cada segundo conta no tempo de configuração, a última coisa com que você quer se preocupar são com problemas de rede. DL32S e DL16S criam sua própria rede para que você possa conectar seu dispositivo de controle diretamente via wi-fi.

#### PROCESSAMENTO PODEROSO

Com o DL32S e o DL16S, você obtém um processamento poderoso que substitui racks e racks de equipamentos externos, ocupa MUITO menos espaço e é incrivelmente acessível.



#### O APLICATIVO DE CONTROLE MAIS INTUITIVO DE TODOS

O app de controle Master Fader é onde tudo acontece. Navegação ultrarrápida com grupos de visualização e visão geral, configuração rápida com presets de fábrica e definidos pelo usuário, presets Onyx+ mic recuperáveis. Além disso, evite ajustes indesejados com limites de acesso. Com suporte multiplataforma, você pode assumir o comando de sua mix, do seu jeito.

Seegma  
PRO ÁUDIO

MACKIE  
SOUND LIKE YOU MEAN IT

Seegma  
PRO ÁUDIO

MACKIE  
SOUND LIKE YOU MEAN IT

## MIXER DIGITAL 16/32 CANAIS SEM FIO

- Pré-amplificadores de microfone recuperáveis 16/32 Onyx+™
- 8 /10 sa das XLR totalmente atribuídas, mais sa da de fone de ouvido
- Aplicativo de controle Master Fader I der da indústria
- Gravação USB 16x16 / 32x32
- Abandone o multicabo - Posicione o mixer em qualquer lugar do palco ou em um rack (abas de fixação de rack incluídas)

## MIXAGEM SEM FIOS

Controle completo via iOS, Android, Mac ou PC\*

Mixe de qualquer lugar

Suporta até 20 dispositivos separados de uma vez

Vários engenheiros podem trabalhar em um único mixer

## PROCESSAMENTO PODEROSO E ROTEAMENTO DE SINAL

- 16/32 canais de entrada com PEQ + HPF de 4 bandas, porta, compressão e RTA/ Espectrógrafo
- 16/32 canais de entrada que podem ser agrupados em stereo
- 13/15 busses de sa da com PEQ + HPF / LPF de 4 bandas, GEQ de 31 banda, comp / limiter, alinhamento de delay e RTA/espectrógrafo
- 6/8 mandadas auxiliares que podem ser agrupadas em stereo
- 6 subgrupos que podem ser agrupados em stereo
- Bus L/R principal
- 6 VCAs e 6 grupos de MUTE
- 4 processadores FX estéreo com excelentes efeitos, como reverbs, delays, choruses, flangers e muitos mais com mandadas e retornos dedicados
- Roteamento I/O completo com fontes A/B por canal
- Oscilador atribuído incluindo ru do rosa/branco e ondas senoidais
- Opções modernas e vintage para comp/gate e EQ

## GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO MULTITRACK

- 16x16/32x32 interface de áudio USB 2.0 para Mac ou PC
- Grave o show para mixagem posterior
- Reproduza música de intervalo, tracks de acompanhamento e mais diretamente em um canal de retorno estéreo dedicado
- Execute uma passagem de som virtual
- Incrível solução de baixo custo para gravação com qualidade de estúdio de alto número de canais
- Utilize plug-ins de áudio de Mac ou PC em um ambiente ao vivo

## ACESSÓRIOS

- Mixer Bag

Mantenha seu DL16S ou DL32S protegido ao transportar seu equipamento para o próximo show

Os mixers da série DL são compatíveis com iOS 10 ou posterior, Android OS 6 ou posterior, macOS 10.2 ou posterior e Windows 10 ou posterior



## MASTER FADER CONTROL APP

- Intuitivo e fácil de dominar
- Navegação rápida com visualização de grupos e visão geral
- Recuperação total de todas as configurações do mixer usando snapshots e shows
- Configuração rápida com toneladas de presets de fábrica e definidos pelo usuário
- A limitação de acesso permite a personalização flexível da interface do usuário e evita ajustes indesejados de outros usuários
- Acesse rapidamente o processamento de canal, roteamento de sinal e um grande conjunto de excelentes efeitos de som com presets para você começar
- Exporte presets, programas e backups completos do sistema via Dropbox, e-mail e muito mais
- Roteamento I/O completo com fontes A/B por canal
- Operação offline completa para configuração pré-show simples
- Atualizações fáceis e frequentes
- Suporte para até 20 dispositivos conectados sem fio para que outros engenheiros e músicos possam controlar qualquer função da mix.
- Disponível em iOS, Android, macOS e Windows \*



MIXER VIEW



CHANNEL EQ



GATE / COMP



OUTPUT GEQ + RTA



EFFECTS



Disponível em iOS, Android, macOS e Windows \*